





# EZ710 BU



品名	EZ710 系列
型號	EZ710BU / EZ710BR
支援平台	Win7/Vista/WinXP/2000/ME/98/NT4.0, Linux
認證與標準	CE, BSMI, NCC ID, RoHS, PC/SC 1.0 Standard    D3A009 <small>本設備須在不干擾合法電台及不受干擾條件下使用</small>  CCAB09LP3280T9

## ●機械

尺寸	80mm(長)X75mm(寬)X15mm(高)
重量	大約 60 公克
外殼材質	ABS
插卡槽種類/ 壽命	摩擦式/可插拔 100,000 次以上
接觸式卡片介 面	符合 ISO7816 T=0 及 T=1 協定及通過 EMV L1 驗證
接線長度(cm)	120 公分

## ●電流 / 電子

電源電壓(伏特)	5V±5% USB : 由 USB 集線器供電 RS232 : 由 PS/2 供電
功耗(毫安培)	最大 200 毫安培
連接介面	RS232 或 USB 2.0
主機通訊速度	RS232 : 達 115200 bps USB : USB2.0 (全速) 12M bps
非接觸式卡片 介面	Mifare® 經典協定 ISO14443 型 A & B & T=CL 和 SONY®Felica (C 型) 工作頻率 13.56MHz 傳輸速度達 424K bps
智慧卡介面	適用 ISO7816-3 T=0 和 T=1 協定, EMV L1 傳輸速度: 達 115,200 bps
使用環境	操作溫度(°C): 0 °C ~ 45°C 儲存溫度(°C): -15 °C ~ 70°C

## ● 安裝說明

步驟(1): 將 EZ 710 系列讀卡機插入電腦的 USB 連接埠上。

步驟(2): 將光碟片放入光碟機中, 執行光碟片中之"Autorun.exe"程式。

步驟(3): 滑鼠點選"讀卡機型號"欄中"EZ 710 Series"的驅動程式。

步驟(4): 完成驅動程式安裝, 如果出現"您必須重新啟動電腦, 以套用這些變更"。

對話盒時, 請按"立刻重新開機"按鈕重新啟動系統

附註說明: 系統重新啟動後, 您可檢查"裝置管理員"內是否有該讀卡機, 以確定是否正確安裝

## ● 燈號顯示

黃綠燈: 代表讀卡機之電源供應狀態, 亮時為已接上電源

紅燈: 代表卡片已被重置(Reset), 閃爍時代表正在讀寫 IC 卡